セイコーソリューションズ製 MB-A200 用

APN 簡易設定手順

く設定画面の開き方>

- 1. パソコンと本製品を LAN ケーブル(ストレートケーブル)でつなぎます。
- 2. パソコンの Web ブラウザを起動し、アドレス欄に「http://192.168.2.1/」と入力してください。 ログイン画面が表示されます。
- 3. ユーザー名に「admin」、パスワードに「本製品の MAC アドレス下 8 桁」を入力してください。
- 4. 「ログイン」を選択します。

<APN 設定>

5. メニュバーより、「WAN」>「無線 WAN」を選択します。

SkyBridge	基本設定	LAN	WAN	ルータ機能	システム	情報	111
			無線WAN		基本設定	Ē	
	有線WAN		IPアドレス (192.168.2.1				
			PIN	ブネットマスク[ビ	シット] (24) (0~32)	
				DHC	₽設定 ≥ 有効		
				割り当てIP	(最小) (192.168.2	2.100	

- 6. APN 設定の「追加」を選択します。
- 7. APN 設定項目に<接続先情報>を入力し、「OK」を選択します。

<接続先情報>

APN	uqmobile.jp
PDPタイプ	IPv4
認証方式	СНАР
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq

セイコーソリューションズ株式会社

マルチキャリアLTE対応IoTルーター





8.「OK」を選択後、自動的に再起動がかかります。

9. 再起動が完了し、API 設定に接続先情報が表示されていれば、設定完了になります。

10. 接続先情報が表示されない場合は、プロファイルの設定内容を確認し、再度設定をお試しください。