VAIO株式会社 VAIO S11(VJS112*シリーズ)/ VAIO S13(VJS132*シリーズ)共通

①ディスクトップ画面右下のネットワークアイコン「*/ 」を選択してください

②携帯ネットワークを選択し「KDDI(LTE)」が表示されていることを確認してください



③「ネットワークとインターネットの設定」を選択してください



④「携帯電話」を選択のうえ「詳細オプション」を選択してください



⑤「APNを追加します」を選択してください

← 設定			- 0	×
🕸 au (LTE)			
APN 設定	質	問がありますか? レプを表示		
+ APN を追加		17 220		
インターネット AI	N VN			
((0)) 既定の APN 適用済み				
LTE APN				
使用可能な APN は	ありません。APN を追加してください。			
プロパティ				
製造元:	Telit			
モデル:	Telit LN940 Mobile Broadband			
ファームウェア:	T77W676.F0.0.0.2.1.KD.008			
ネットワークの種類:	GSM			
7-4 /157.			20:11	-
U ZZEAD	, téx 🖞 🛄 🔁 📑 📲 🎽 🖳 🔽 🖉 🦉 🧰	^ 🖭 🧖 🕸 2	017/11/20	\Box

⑥プロファイル名などの設定情報を入力し「保存」を選択してください

← 設定	- σ ×	<設定情報>	
list APN プロファイル名 UQmobile	質問がありますか? へ ヘルプを表示	プロファイル名	UQmobile
APN uqmobile.jp ユーザー名		APN	uqmobile.jp
uq©uqmobilejp /(スク−ド ●●		ユーザー名	uq@uqmobile.jp
サインイン情報の種類 CHAP 〜		パスワード	uq
IP の種類 IP v4v6 〜 APN の種類		サインイン情報 の種類	СНАР
 インターネット ∨ ✓ <	U.	IPの種類	IPv4v6
	D 🔁 🔚 🔒 💻 😪 🦛 🏉 🏟 🔷 🔨 🕺 💭 🖓	APNの種類	インターネット (Default)

⑦「インターネットAPN設定が保存されました」が表示されたら、「OK」を選択してください

	設定	-	٥	×
	APN			
-ב	-ザ-名			
18-				
	インターネット APN 設定が保存されました。			
	СК			
AP				
	このプロファイルを適用する			
	🔘 гасальникум 🔱 🗇 😫 🔚 🔒 🦨 💻 🖬 🦛 🏈 🔶 🏕 🛛 🗠 🖷 🧔 🐼	20:1	4 1/20	$\overline{}$

⑧設定画面上部の「← (戻	る)」を選択	えしてください	١		
					- 0 ×
APN					
ユーザー名					
uq@uqmobile.jp					
パスワード					
лур- лур-	ネット APN 設定が保存され	ました。			
				ок	
APN の種類					
インターネット 🗸					
☑ このプロファイルを適用する					
保存					
 〇 ここに入力して検索 	4 🗆 🤤 🚍	î 🧳 😐	🖻 🌒 🙆	¢	^ ‱ @ ⊄× ⊗ 20:14 □

⑨インターネットAPNのステータスで「UQ mobile アクティブ化済み」となっていることを確認してください



⑩ディスクトップ画面に戻り、画面右下のネットワークアイコン「 」」」」」」を選択し 「au(LTE) 接続済み」が表示されていることを確認してください



「au(LTE) 接続済み」となっていれば設定完了です。 通信がご利用いただけます。