## 【注意】

アクセスポイント(APN)の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①ホーム画面から「基本フォルダ」を タップしてください。



④「モバイルデータ通信」を タップしてください





⑤「アクセスポイント名」	を
タッフしてくたさい	
	1:12
← モバイルデータ通信	
モバイルデータ通信 データ通信料が発生する場合があります	0
<b>データローミング</b> ローミング時にデータサービスに接続す ( る	30
アクセスポイント名(APN)	>
優先ネットワークモード 4Gのみ	
通信事業者 通信事業者を選択する	>

⊲ 0 □

. nl 9	() () ()	0 11:13
設定	È	
Ø	au設定メニュー	>
1	Wi-Fi	オフト
*	Bluetooth	オフト
	モバイルネットワーク	N
Ø	その他の接続	>
E	ホーム画面と壁紙	>
0	ディスプレイと画面の明るさ	>
	サウンドとバイブ	>
C	通知	>

## ⑥右上の「:」をタップし 「新しいAPN」をタップてください



a o 🗆

## ⑦設定情報を入力し、「**√**」を

-ul⊕¥⊛	III III 13:00
× 新しいAPN	$\checkmark$
名前	未設定
APN	未設定
プロキシ	未設定
ポート	未設定
ユーザー名	未設定
パスワード	未設定
サーバー	未設定
MMSC	未設定
MMSプロキシ	未設定
MMSポート	未設定
мсс	440
MNC	51
認証タイプ	未設定
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+ 10.45

<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,h ipri,dun
APNプロトコ ル	IPv4/IPv6

⊲ ○ □

## ⑧保存が完了しましたら、「UQmobile」をオンにしてください

$\equiv \ll   _{\rm hall}^{\rm max}$	<b>(C) 11:19</b>
	:
一般	
	0
C LTE NET for DATA	()
O UQmobile uqmobile.jp	<b>(</b> )

⊲ 0 □

⑨画面上段に「4G」のピクトが確認できましたら設定完了です。 通信がご利用いただけます。



€ 11:19